

Datenblatt - MC-38 Magnetschalter NO – Tür- & Fensterkontakt für Alarmanlagen (schwarz)

Der MC-38A Magnetschalter ist ein zuverlässiger Tür und Fensterkontakt mit Normally Open Schaltfunktion. Der Kontakt ist im Ruhezustand geöffnet und schließt den Stromkreis, sobald sich der Magnet dem Sensor nähert.

Durch die kompakte Bauform und die flexible Montage mit Schrauben oder doppelseitigem Klebeband eignet sich der Magnetschalter ideal für den Einsatz an Holztüren und Fenstern. Das integrierte Anschlusskabel ermöglicht eine einfache und schnelle Integration in Alarmanlagen, Smart Home Systeme oder DIY Elektronikprojekte.

Der MC-38A wird häufig in Sicherheitsanwendungen, Gebäudeüberwachung und Automatisierungslösungen eingesetzt.

Hinweis zu Reed Kontakten

- **Normally Open Kontakte sind im Ruhezustand geöffnet. Bei Annäherung eines Magneten schließt der Kontakt den Stromkreis.**
- **Normally Closed Kontakte sind im Ruhezustand geschlossen und öffnen bei Annäherung eines Magneten.**

Details

- Modell: MC-38A
- Schaltart: Normally Open
- Schaltspannung: bis 60 V DC
- Laststrom: max. 150 mA
- Schaltabstand: 18 mm ± 10 mm
- Abmessungen: 27 x 14 x 8 mm
- Kabel: 24 AWG, ca. 350 mm Länge
- Montage: Oberflächenmontage mit Schrauben oder Klebeband
- Farbe: Schwarz

Lieferumfang

- 1x MC-38A Magnetschalter NO
- 1x passender Magnet

Eigenschaften

Produktart	Magnetschalter
------------	----------------

Hersteller

MakerMind

EAN

4251755819577

Zolltarifnummer

85423219

Herstellungsland

CN

